



Codice: PRIME B840-PL WIFI

EAN: 4711387797273

Model number: 90MB1IZ0-M0EAY0

ASUS MB AMD B840PL, DDR5 PRIME B840-PL WIFI, AM5, B840, USB4, WIFI, MB, M2/SATA

Specifiche

Processore

| | |
|------------------------------|---|
| Produttore processore | AMD |
| Presca per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |

Memoria

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| RAM massima supportata | 192 |
| Senza buffer | Sì |

Controller di archiviazione

| | |
|---|---------------|
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |

Grafica

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Scheda grafica integrata | No |

I/O interni

| | |
|--------------------------------------|---|
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |



| | |
|---|----------------------------|
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Caratteristiche | |
| Chipset scheda madre | AMD B840 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 3 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 3.0 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 353 |
| Profondità imballo | 273 |
| Altezza imballo | 68 |
| Peso dell'imballo | 1,26 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Antenna inclusa | Sì |
| Viti incluse | Sì |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Prezzo: ~~254,66€~~ 240,90 €